FRONT SIDE

CZ

Uživatelská příručka

7v1
USB-C HUB
tělo z hliníkové slitiny

CZ

Přehled

1. Vstupní konektor USB-C s funkcí PD
2. Rozhraní USB-C PD
3. Audio výstup 3,5 mm
4. Výstup HDMI
5. Rozhraní USB-C
6. 2x Rozhraní USB 3.0 typu A
7. LAN gigabitový ethernetový port (RJ45)



CZ

Požadavky na systém

Hostitelský počítač musí mít dostupný USB-C port s funkcí power delivery.

Podpora Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8, MacOS X10,10,0 nebo vyšší.

Parametry

Rozhraní USB-C 3,0	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Rychlost přenosu dat (rozhraní USB 3,0)	5 Gbps (Max), zpětně kompatibilní s USB3,0/2,0/1,1
Rozlišení videa (HD výstup)	Nejvyšší dosah 4K UHD (3840*2160 při 30Hz, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
Audio 3,5 mm	Podpora audio výstupu
Délka vedení	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Ano

CZ

Používání

1, Zapojte vstupní konektor USB-C HUBU do rozhraní USB-C notebooku (je nutné, aby funkce rozhraní počítače měla funkci přenosu dat PD + videa + audia).

2, Funkce USB 3,0/USB 2,0 HUBU: Připojte chytrý telefon, tablet, pevný disk, myš, klávesnici nebo jiné periferní USB zařízení k rozhraní HUBU USB typu A, Pokud používáte externí zařízení s velkou externí spotřebou energie, doporučujeme připojit napájecí zdroj PD,

3, Funkce USB-C power delivery: Připojte HUB k originálnímu USB-C síťovému adaptéru, poté spojte vstupní konektor HUBU s konektorem USB-C PD notebooku.

4, Funkce HDMI výstupu: Připojte HUB k HDTV nebo projektoru pomocí HD kabelu a sledujte video na počítači s konektorem USB-C, na TV nebo jiných HD zařízeních.

5, Audio funkce: připojte konektor 3,5 mm do audio zdroj.

CZ

Poznámka

1, Balení obsahuje pouze jeden USB-C HUB, nezahrnuje síťové adaptéry, kabely nebo jiná příslušenství.

2, Port HUBU USB 3,0 typu A podporuje celkový nabíjecí výstup maximálně 5 V, 900 mA, je zpětně kompatibilní s USB2,0/1,1. Port USB2,0 typu A podporuje celkový nabíjecí výstup maximálně 5 V, 500 mA, Podporuje maximální rychlost 480 Mbps a je zpětně kompatibilní s USB1,1/1,0.

3, Z důvodu stabilního připojení nepoužívejte tento HUB se zařízeními o vysokých výkonech. Podporuje až jeden pevný disk.

4, PD funkce může napájet a nabíjet připojený počítač, USB-C port hostitelského zařízení musí podporovat USB-C PD, USB-C nabíjecí port HUBU má výstup až 100 W, ale nepodporuje přenost dat.

5, Pokud USB-C port počítače podporuje pouze datové signály (DisplayPort Alt Mode) a nepodporuje USB-C PD, HUB podporuje pouze přenost dat, ale nenapájí váš počítač.

6, Podpora 4K HD displeje a 4K HD kabelu může zajistit rozlišení 3840X2160P/30Hz. Podpora 1080p/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60Hz, 720p/50/59,94/60Hz, atd.

7, Pro bezproblémové používání se doporučuje připojit klávesnici a myš přes USB 2,0 port.

8, Provozní vlhkost: 10 % až 85 % RV (nekondenzující).

9, Skladovací teplota: -10~70 °C.

10, Skladovací vlhkost: 5 % až 90 % RV (nekondenzující).

Tipy

Snižte rádiové rušení USB 3,0 na některých bezdrátových připojkách počítače jedním z následujících způsobů:

Možnost 1: Připojte počítač k Wi-Fi síti 5 GHz.
Možnost 2: Použijte vysoce jakostní stíněné USB 3,0 zařízení/kabel/konektor

SK

Užívateľská príručka

7v1
USB-C HUB
zo zliatiny hliníku

SK

Prehľad

1. Vstupný konektor USB-C
2. Rozhranie USB-C PD
3. Audio výstup 3,5 mm
4. Výstup HDMI
5. Dátové rozhranie USB-C PD
6. 2x Rozhranie USB 3.0 typu A
7. LAN gigabitový ethernetový port (RJ45)



SK

Požiadavky na systém

Hostiteľský počítač musí mať dostupný USB-C port.

Podpora Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8, MacOS X10,10,0 alebo vyšší

Parametre

Rozhranie USB-C 3,0	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Rýchlosť prenosu dát (rozhranie USB3,0)	5 Gbps (Max), zpätné kompatibilní s USB3,0/2,0/1,1
Rozlíšenie videa (HD výstup)	Najvyšší dosah 4K UHD (3840*2160 pri 30Hz, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
Audio 3,5 mm	Podpora audio výstupu
Dĺžka vedenia	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Áno

SK

Používanie

1, Zapojte vstupný konektor USB-C HUBU do rozhrania USB-C notebooku (je nutné, aby funkcia rozhrania počítača mala funkciu prenosu dát PD + videa + audio).

2, Funkcia USB 3,0/USB 2,0 HUBU: Pripojte smart telefón, tablet, pevný disk, myš, klávesnicu alebo iné periférne USB zariadenie k rozhraniu HUBU USB typu A, Pokiaľ používate externé zariadenie s veľkou externou spotrebou energie, odporúčame pripojiť napájací zdroj PD,

3, Funkcia USB-C pre dodávku elektrickej energie: Pripojte HUB k originálnemu USB-C sieťovému adaptéru pomocou USB-C kábla, Keď je HUB používaný, môže byť USB-C počítač, ktorý podporuje USB PD (dodávku elektrickej energie), dobíjaný cez USB PD port.

4, Funkcia HD výstupu: Pripojte rozbočovač k HDTV alebo projektoru pomocou HD kábla a sledujte video na USB-C počítači, na TV alebo iných HD zariadeniach,

5, Audio funkcia: pripojte konektor 3,5 mm do audio zdroj.

SK

Poznámka

1, Dodávku len jedného HUBU, nezahŕňa sieťové adaptéry, káble alebo iné príslušenstvo.

2, Port HUBU USB3,0 typu A podporuje celkový nabíjací výstup maximálne 5 V, 900 mA, Je spätne kompatibilný s USB2,0/1,1. Port USB2,0 typu A podporuje celkový nabíjací výstup maximálne 5 V, 500 mA, Podporuje maximálnu rýchlosť 480 Mbps a je spätne kompatibilný s USB1,1/1,0.

3, Z dôvodu stabilného pripojenia nepoužívajte tento HUB so zariadeniami s vysokými výkonmi. Podporuje jeden pevný disk.

4, PD funkcia môže napájať a nabíjať pripojený USB počítač, USB-C port hostiteľského zariadenia musí podporovať USB-C PD, USB-C nabíjací port HUBU má výstup až 100 W, ale nepodporuje prenos dát.

5, Pokiaľ USB-C port počítača podporuje len dátové signály (DisplayPort Alt Mode) a nepodporuje USB-C PD dodávky elektrickej energie, HUB podporuje len prenos dát, ale nenapája váš počítač.

6, Podpora 4K HD displeja a 4K HD kábla môže zaistiť rozlíšenie 3840X2160P/30Hz. Podpora 1080p/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60Hz, 720p/50/59,94/60Hz, atď.

7, Pre bezproblémové používanie sa odporúča pripojiť klávesnicu a myš cez USB 2,0 port.

8, Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 % RV (nekondenzujúca),

9, Skladovacia teplota: -10~70 °C,

10, Skladovacia vlhkosť: 5 % až 90 % RV (nekondenzujúca).

Tipy

Znížte rádiové rušenie USB 3,0 na niektorých bezdrôtových pripojkách počítača jedným z nasledujúcich spôsobov:

Možnosť 1: Pripojte počítač k Wi-Fi sieti 5 GHz.
Možnosť 2: Použite vysoko kvalitné tienené USB 3,0 zariadenie/káblový konektor.

US/UK

Instruction manual

7in1
USB-C HUB
Alluminium Alloy



US/UK

Overview

1. USB-C input connector
2. USB-C PD Interface
3. 3.5MM audio output interface
4. HDMI output inerface
5. USB-C Data Interface
6. 2x USB 3.0 Type A Intertace
7. LAN Gigabit Ethernet Port (RJ45)



US/UK

System Requlrements

The host laptop has on available USB-C port with PD function,

Support Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8, MacOS X10,10,0 or Highes.

Parameter

USB Type-C 3,0 Interface	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Data transfer speed (USB 3,0 interface)	5 Gbps (Max), backward compatible with USB3,0/2,0/1,1
Video resolution (HD output interface)	Highest reach 4K UHD (3840*2160@30Hz, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
3,5 mm audio interface	Support audio output
Linelenght	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Yes

US/UK

How to use

1, Plug the USB-C male connector of USB-C HUB into the USB-C interface of the USB-C notebook (requires the computer to confirm whether the function of the interface has PD + video + audio + data transfer function),

2, USB 3,0/USB 2,0 Hub Function: Connect a smartphone, tablet hard drive, mouse, keyboard or other USB peripheral device to the USB A-type inerface of the hub, when using an external device with a large external power consumption, it is recommended to plug in the PF power supply,

3, USB-C Power Delivery function: Connect the hub to the original USB-C power adapter and then plug in the notebook the USB-C PD inport,

4, HDMI output inerface function: Connect the hub to HDTV or projector via HDMI cable, and watch the video on TV or other HD-enabled devices,

5, Audio function: insert 3,5mm male plug into audio hole

US/UK

Note

1, Contains only one USB-C HUB, not including power adapters, cords, or other accessories,

2, The USB 3,0 USB-A port on the hub supports a maximum 5V 900 mAh total charge output, It is backward compatible with USB 2,0/1,1, The USB 2,0 USB-A port supports a maximum 5V 500mAh total charge output, it supports a maximum speed of 480Mbps and is backward compatible with USB1,1/1,0,

3, To ensure a stable connection, do not use this hub with high power devices, It supports up to one hard drive,

4, The PD function can power and charge the connected USB-C laptop, the device's host USB-C port must support USB-C PD, The hub's USB-C charging port outputs up to 100W, but no support data transfer,

5, If the laptop's USB-C port on supports data signals (DisplayPort Alt Mode) does not support USB-C PD, the hub only supports data transfer but not power your laptop,

6, HUB supports 4K HD display and 4K HD cable, can achieve 3840X2160P30HZ resolution, Support down 1080p/23, 98/24/50/59 ,94/60HZ, 1080i/50/59, 94/60HZ, 720p/50/59, 94/60HZ,etc,

7, Recommend to connect the keyboard and mouse with a USB 2,0 port to ensure use smoothes,

8, Operating humidity: 10% to 85% RH (non-condensing),

9, Storage temperature: -10~70 C,

10, Storage humidity: 5% to 90% RH (non-condensing),

Tips

Help to reduce the interference of USB 3,0 radios on some laptop wireless connections in one of the following ways:

Option 1: Connect your computer to a 5GHz Wi-Fi network,
Option 2: Use a high quality shielded USB 3,0 device/cable/connector.

BACK SIDE

DE

Benutzerhandbuch

7-Port
USB-C HUB
aus Aluminiumlegierung



DE

Übersicht

1. USB-C -Stecker
2. USB-C PD Schnittstelle
3. Audioausgang 3,5 mm
4. HDMI-Ausgang
5. USB-C PD Datenschnittstelle
6. 2x USB 3,0 Typ A Schnittstelle
7. LAN Gigabit Ethernet-Port (RJ45)



DE

Systemanforderungen

Beim Host-Computer muss ein USB-Port verfügbar sein,

Unterstützung Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8, MacOS X10,10,0 oder höher

Parameter

USB-C 3,0 Schnittstelle	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Geschwindigkeit der Datenübertragung (USB 3,0 Schnittstelle)	5 Gbps (Max), rückkompatibel mit USB3,0/2,0/1,1
Video Auflösung (HD-Ausgang)	Maximale Reichweite von 4K UHD (3840*2160 bei 30Hz, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
Audio 3,5 mm	Audioausgang Unterstützung
Leitungslänge	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Ja

DE

Verwendung

1, Schließen Sie den Stecker vom USB-C Hub an die USB-C Schnittstelle des Notebooks an (die Schnittstellenfunktion des Computers muss über die Funktion der Datenübertragung von PD + Video + Audio verfügen),

2, Funktion des USB 3,0/USB 2,0 Hubs: Schließen Sie Ihr Smartphone, Tablet, Festplatte, Maus, Tastatur oder sonstige USB-Peripherie an die Schnittstelle des USB-Hubs vom Typ A an, Bei der Nutzung einer externen Einrichtung mit hohem externem Stromverbrauch wird empfohlen eine PD-Stromversorgungsquelle anzuschließen,

3, USB-C Funktion für die Stromlieferung: Schließen Sie den Hub über das USB-C Kabel an den originalen USB-C Netzadapter an, Wenn der Hub genutzt wird, kann der USB-C Computer, der USB-PD (Stromlieferung) unterstützt, mittels des USB-PD Ports geladen werden,

4, HD-Ausgang Funktion: Schließen Sie den Hub über das HD-Kabel an HDTV oder Projektor an und schauen Sie Video über USB-C Computer, Fernseher oder sonstige HD-Einrichtungen an,

5, Audiofunktion: stecken Sie den 3,5 mm Stecker in die Audiobuchse.

DE

Hinweis

1, Lieferung im Umfang nur von einem Hub; Netzadapter, Kabel oder sonstiges Zubehör sind keine Bestandteile der Lieferung,

2, Port des USB3,0-Hubs vom Typ A unterstützt den Gesamtdatenausgang von maximal 5 V, 900 mA, Rückkompatibel mit USB2,0/1,1, USB2,0-Port vom Typ A unterstützt den Gesamtladeausgang von maximal 5 V, 500 mA, Unterstützung der Höchstgeschwindigkeit von 480 Mbps und Rückkompatibilität mit USB1,1/1,0,

3, Um einen stabilen Anschluss zu erhalten, benutzen Sie diesen Hub nicht für Einrichtungen von hohen Leistungen, Unterstützung von einem Laufwerk,

4, Die PD-Funktion kann den angeschlossenen USB-Computer einspeisen und laden, USB-C Port der Host-Einrichtung muss die USB-C PD, Die USB-C Port Ladebuchse vom Hub verfügt über einen Ausgang von bis 100 W, die Datenübertragung wird jedoch nicht unterstützt.

5, Wenn die USB-C Port Ladebuchse des Computers nur die Datensignale (DisplayPort Alt Mode) und keine USB-C PD, unterstützt der Hub nur die Datenübertragung, je spelst jedoch Ihren Computer nicht ein,

6, Die Unterstützung von 4K HD-Display und 4K HD-Kabel kann die Auflösung von 3840X2160P/30Hz sicherstellen, Unterstützung von 1080p/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60Hz, 720p/50/59,94/60Hz, usw,

7, Um eine reibungslose Benutzung zu gewährleisten, wird empfohlen, die Tastatur und die Maus über USB 2,0 Port anzuschließen,

8, Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % RV (nicht kondensierend),

9, Lagertemperatur: -10~70 °C,

10, Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % RV (nicht kondensierend).

Tipps

Reduzieren Sie die Funkstörung von USB 3,0 an bestimmten drahtlosen Computeranschlüssen in einer der folgenden Weisen:

Variante 1: Schließen Sie den Computer an 5 GHz Wi-Fi Netz an,
Variante 2: Benutzen Sie hochwertige abgeschirmte USB 3,0 Einrichtung/Kabel/Stecker,

PL

Instrukcja obsługi

7-portowy
USB-C HUB
ze stopu aluminium



PL

Przegląd

1. Gniazdo wejściowe USB-C
2. Interfejs USB-C PD
3. Wyjście audio 3,5 mm
4. Wyjście HDMI
5. Interfejs przesyłu danych USB-C PD
6. 2x Interfejs USB 3,0 typu A
7. Port Gigabit Ethernet LAN (RJ45)



PL

Wymagania systemowe

Komputer – host musi posiadać port USB-C,

Obsługa Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8, MacOS X10,10,0 lub wyższe,

Parametry

Interfejs USB-C 3,0	5 Gbps (maks)
USB-C PD	100 W
Prędkość transmisji danych (interfejs USB 3,0)	5 Gbps (maks), kompatybilne wstecz z USB 3,0/2,0/1,1
Rozdzielczość wideo (wyjście HD)	Najwyższa osiągalna: 4K UHD (3840*2160 przy 30Hz, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
Audio 3,5 mm	Obsługa wyjścia audio
Długość kabla	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Tak

PL

Sposób używania

1, Połącz gniazdo wejściowe USB-C rozdzielacza z interfejsem USB-C laptopa (konieczne jest, aby funkcja interfejsu komputera posiadała funkcjonalność przesyłu danych PD + wideo + audio),

2, Funkcja USB 3,0 /USB 2,0 Hub Function: Connect a smartphone, tablet hard drive, mouse, keyboard or other USB peripheral device to the USB A-type inerface of the hub, when using an external device with a large external power consumption, it is recommended to plug in the PF power supply,

3, Funkcja USB-C do dostarczania energii elektrycznej: Podłącz rozdzielacz do oryginalnego adaptera sieciowego USB-C za pomocą kabla USB-C, W trakcie używania rozdzielacza, komputer z USB-C obsługujący USB PD (dostarczanie energii elektrycznej) może być doładowywany poprzez port USB PD,

4, Funkcja wyjścia HD: Podłącz rozdzielacz do HDTV lub projektora za pomocą kabla HD, a oglądaj filmy w komputerze z USB-C, na TV lub innych urządzeniach HD,

5, Funkcja audio: podłącz wtyczkę 3,5 mm do gniazda audio.

PL

Uwagi

1, Dostawa zawiera tylko jeden rozdzielacz, nie obejmuje adapterów sieciowych, kabli ani innych akcesoriów.

2, Port rozdzielacza USB 3,0 typu A obsługuje całkowite wyjście ładowania maksymalnie 5 V, 900 mAh, jest kompatybilny wstecz z USB 2,0/ 1, 1, Port USB 2,0 typu A obsługuje całkowite wyjście ładowania maksymalnie 5 V, 500 mAh, Obsługuje maksymalną prędkość 480 Mbps, a jest kompatybilny wstecz z USB 1,1/1,0,

3, W celu zapewnienia stabilnej łączności nie używaj rozdzielacza z urządzeniami o wysokiej mocy, Współpracuje z jednym dyskiem twardym,

4, Funkcja PD może zasilać oraz ładowywać komputer podłączony poprzez USB, Port USB-C urządzenia – hosta musi obsługiwać dostawę energii elektrycznej poprzez USB-C, Port ładowania USB-C rozdzielacza posiada wyjście aż 100 W, ale nie obsługuje transmisji danych,

5, Jeśli port USB-C komputera obsługuje tylko przesył danych (DisplayPort Alt Mode), a nie obsługuje dostaw energii elektrycznej poprzez USB-C, wtedy rozdzielacz obsługuje tylko transmisję danych, ale nie zasila Twojego komputera,

6, Obsługa ekranu 4K HD i kabla 4K HD może zapewnić rozdzielczość 3840X2160P/30 Hz, Obsługa 1080p/23,98/24/50/59,94/60 Hz, 1080i/50/59,94/60 Hz, 720p/50/59,94/60 Hz, itd,

7, W celu bezproblemowego używania zaleca się podłączenie klawiatury i myszki do portu USB 2,0,

8, Wilgotność robocza: 10% do 85% w.w, (niekondensująca),

9, Temperatura przechowywania: -10~70°C,

10, Wilgotność przechowywania: 5% do 90% w.w, (niekondensująca),

Wskazówki

Zakłócenia radiowe USB 3,0 na niektórych łączach bezprzewodowych komputera można ograniczyć w poniższe sposoby:

Opcja 1: Podłącz komputer do sieci Wi-Fi 5 GHz,
Opcja 2: Zastosuj urządzenie/kabel/złącze USB 3,0 o wysokiej jakości ekranowaniu,

HU

Felhasználói útmutató

7-portos
USB-C HUB
elosztó alumíniumötvözetből



HU

Áttekintés

1. USB-C bemeneti csatlakozó
2. USB-C PD interfész
3. 3,5 mm audiókimenet
4. HDMI kimenet
5. USB-C PD adatinterfész
6. 2x A típusú USB 3.0 interfész
7. LAN gigabites ethernet port (RJ45)



HU

Rendszerkövetelmények

A gazdagépnek elérhető USB-C portal kell rendelkeznie,

Android 9,1 7,0/6,01, Windows 10/8 MacOS X10,10,0 vagy újabb támogatás.

Parametry

Micro USB-C 3,0 interfész	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Adatátviteli sebesség (USB 3,0 interfész)	5 Gbps (Max), visszamenőlegesen kompatibilis az USB3,0/2,0/1,1 verzióval
Videofelbontás (HD kimenet)	A legnagyobb hatótávolság: 4K UHD (3840*2160 30Hz-en, 1080P/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60HZ, 720P/50/59,94/60Hz
Audio 3,5 mm	Audiókimenet támogatása
A vezeték hossza	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Igen

HU

Használat

1, Csatlakoztassa az USB-C dugót bemeneti csatlakozóját a notebook USB-C interfészébe (szükséges, hogy a számítógép interfésze rendelkezzen PD adat + video + audiotáviteli funkcióval),

2, Az elosztó USB 3,0/USB 2,0 funkciója: Csatlakoztassa az okostelefont, táblagépet, merevlemezt, egeret, billentyűzetet vagy egyéb periférikus USB-készüléket az elosztó A típusú USB interfészéhez, Ha nagy energiaigényű külső berendezést használ, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a PD tápforrást,

3, Az USB-C áramellátó funkciója: Az elosztót USB-C kábellel csatlakoztassa egy eredeti USB-C hálózati adapterhez, Az elosztó használata közben az USB PD-t (áramellátást) támogató számítógépet USB-HD porton keresztül lehet tölteni,

4, A HD kimenet működése: Az elosztót HD-kábel segítségével csatlakoztassa a HDTV-hez vagy kivetítőhöz, és nézzen videót USB-C-t támogatógépen, tévén vagy más HD berendezésen,

5, Audiofunkció: csatlakoztassa a 3,5 mm csatlakozót az audionyílásba.

HU

Megjegyzés

1, A csomag csupán egy elosztót tartalmaz, nincs benne hálózati adapter, kábel vagy egyéb tartozék,

2, Az A típusú USB 3,0 elosztó portja támogatja a maximum 5 V, 900 mAh teljes tápkimenetet, Visszamenőlegesen kompatibilis az USB2,0/1,1 verzióval, Az A típusú USB 2,0 port támogatja a maximum 5 V, 500 mAh teljes tápkimenetet, Támogatja a 480 Mbps maximális sebességet, és visszamenőlegesen kompatibilis az USB1,1/1,0 verzióval,

3, A stabil csatlakozás érdekében ne használja ezt az elosztót nagy teljesítményű készülékekkel, Egy meghajtót támogat,

4, A PD funkció tápellátást és töltést tud biztosítani a csatlakoztatott USB-s számítógépnek, A gazdagép USB-C portjának támogatnia kell az USB-C áramellátást, Az elosztó USB-C töltőportja akár 100 W-os kimenete van, de nem támogatja az adatátvitelt,

5, Ha a számítógép USB-C portja csak az adatátvitelt (DisplayPort Alt Mode) támogatja, de az USB-C áramellátást nem, az elosztó csak az adatátvitelt támogatja, de nem tölti a számítógépet,

6, A 4K HD kijelző és a 4K HD kábel támogatása 3840X2160P/30Hz felbontást biztosít, 1080p/23,98/24/50/59,94/60Hz, 1080i/50/59,94/60Hz, 720p/50/59,94/60Hz, stb, támogatás,

7, A problémamentes használat érdekében javasolt a billentyűzet és az egeret USB 2,0 porton keresztül csatlakoztatni,

8, Üzemi páratartalom: 10 % – 85 % RV (nem lecsapódó),

9, Tárolási hőmérséklet: -10~70 °C,

10, Tárolási hely páratartalma: 5 % – 90 % RV (nem lecsapódó),

Tippek

A számítógép egyes vezeték nélküli csatlakoztatott elemeitől származó USB 3,0-ra ható rádiós zavarást az alábbi módok egyikén csökkentheti:

1. opció: A számítógépet 5GHz-es WiFi-hez csatlakoztassa,
2. opció: Minőségi árnyékolt USB 3,0 készülékhez/kábelhez/csatlakozóst használjon,

Folding 1. (rows) -

Folding 2. (columns)-

offset cut folds